



NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY (CHÚC–SCHODIŠTĚ 2) JE STÁVAJÍCÍ OVLÁDÁNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ CHÚC BUDE PROVEDENO ZE SYSTÉMU EPS. NÁVAZNOST ELEKTROINSTALACE NA EPS, JE POPSÁNA V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, ČÁST G SLABOPROUDÉ ROZVODY–POŽADAVKY NA EPS V PROSTORU SCHODIŠTĚ 2 BUDOU INSTALACE PROVEDENY POD OMÍTKOU V PROSTORU PŘED VÝTAHY DEMONTOVAT A PO PROVEDENÍ NOVÉHO OBKLADU ZPĚTNĚ NAMONTOVAT STÁVAJÍCÍCH ZAPUŠTĚNÁ SVÍTLIDLA, REPRODUKTOR, KAMERU SYSTÉMU CCTV, OVLADAČE OSVĚTLENÍ

POPIS STOU PACÍCH VEDENÍ:

2A-1xNHXH FE180 E60 3-0x1,5-VYPNUTÍ ROZVADĚČE RP9 Z ROZVADĚČE

RP9 V 9.NP K TLAČÍTKU SB9

1xNHXH FE180 E60 4-Jx25-NAPÁJENÍ ROZVADĚČE RP9 V 9.NP Z ROZV. RHN1 V 1.PP

2xNHXH FE180 E60 5-Jx16-NAPÁJENÍ VÝTAHU VT1, VT2 DO STROJOVNÝ VÝTAHU

V 9.NP Z ROZVADĚČE RHN1 V 1.PP

1xNHXH FE180 E60 3-0x1,5-SIGNALIZACE CHODU NA NÁHRADNÍ ZDROJ PRO

VÝTAHY VT1, VT2 DO STROJOVNÝ VÝTAHU V 9.NP Z ROZVADĚČE RHN1 V 1.PF

2H- 1xNHXH FE180 E60 3-0x1,5-VYPNUTÍ ROZVADĚČE RP9 Z ROZVADĚČE

RP9 V 9.NP K TLAČÍTKU SB9

1xNHXH FE180 E60 4-Jx25-NAPÁJENÍ ROZVADĚČE RP9 V 9.NP Z ROZV. RHN1 V 1.PP

2xNHXH FE180 E60 5-Jx16-NAPÁJENÍ VÝTAHU VT1, VT2 DO STROJOVNÝ VÝTAHU

V 9.NP Z ROZVADĚČE RHN1 V 1.PP

1xNHXH FE180 E60 3-0x1,5-SIGNALIZACE CHODU NA NÁHRADNÍ ZDROJ PRO

VÝTAHY VT1, VT2 DO STROJOVNÝ VÝTAHU V 9.NP Z ROZVADĚČE RHN1 V 1.PP

LEGENDA:

VIZ VÝKRES Č. 02

–PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3x400/230V, 50Hz, TN-C-S

PŘÍVOD DO ROZVADĚČŮ RH.N1, RH.N2, RP1 AŽ RP8 – TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN

STÁVAJÍCÍ NOVÉ INSTALACE V OBJEKTU – TN-C-S; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN

NOVÉ INSTALACE V OBJEKTU – TN-S; 3x400/230V; 50Hz; 3+N+PE

MÍSTEM ZMĚNY SOUSTAVY TN-C NA TN-S JSOU ROZVADĚČE RHN1, R.SHZ, RP1 AŽ RP9

- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2:

ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ – IZOLACÍ, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE:

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA—PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

