

Napojení objektu se provede zabudováním nové přípojkové skříně SS100/NVE1P-C ČEZ do obvodového zdiva objektu a přepojením stávajících kabelů. Kabely se v místě stavby odhalí a uloží do nové trasy tak, aby je bylo možno přepojit do nové přípojkové pojistkové skříně na objektu. Jeli-kož nebude jejich délka dostatečná, dojde k jejich naspojování stejným typem kabelu.

Celá situace je zřejmá z výkresu 39/17 - D.2.4. - PE1.

Rozvodná soustava: 3NPE ~50Hz, 230/400V, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem:

samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Při provádění rozvodů a následném provozu elektroinstalace je třeba dodržovat BOZP dle ČSN EN 50 110-1 ed. 2. a ČSN EN 50 110-2 - „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“.

Veškeré elektroinstalační práce musí být provedeny podle platných norem a předpisů organizace, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost, v souladu s § 3 písm. a) - vyhlášky č.20/1979Sb., ve znění vyhlášky č.553/1990Sb. a později vydaných předpisů.