

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PEN ~ 50 Hz 230/400 V síť TN-C-S, OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33-2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Generální projektant	ING. PETR DOLEČEK Bezručova 12, Šumperk 787 01 IČ: 71779647, mail:dolec@centrum.cz	Stavebník	Město Hanušovice Hlavní 92, Hanušovice 788 33 IČ:00302546
Projektant části	Ing.Pavel Matura Projekce elektro IČO: 06169848 , projekce.matura@seznam.cz	Hlavní projektant Zodp. projektant Vypracoval	Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura Ing.Pavel Matura
Místo stavby	HANUŠOVICE	Stupeň Zakázka číslo Datum	Dokumentace pro stavební povolení 040119 01/2019
Název stavby	Stavební úpravy a změny užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům p.č. St.171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice		
Část	D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody		
Název výkresu		Měřítko:	Číslo výkresu
Kabelová listina			15

Akce Stavební úpravy a změny užívání domu s pečovatelskou službou na bytový dům p.č. St.171/1 a 171/2, k.ú. Hanušovice
D.1.4 - Technická zařízení budov - Zařízení silnoproudé elektrotechniky, bleskosvody
Číslo zak. 040119
Investor Město Hanušovice, Hlavní 92, Hanušovice 788 33, IČ:00302546

Kabelová listina

Trasa	Kabel		Zařízení výchozí	Zařízení koncové - popis	Zařízení koncové	Výkon (kW)	Napětí (V)
Kabelová přípojka NN							
WD_RIS	CYKY-J	4x35	RIS (PS)	Hlavní přívod z pojistkové skříně do elektroměrového rozváděče	RE1,RE2		400
RE1,2 - Elektroměrový rozváděč							
WDRB1	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.1 - 1.NP	RB1		400
WDRB2	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.2 - 1.NP	RB2		400
WDRB3	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.3 - 1.NP	RB3		400
WDRB4	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.4 - 1.NP	RB4		400
WDRB5	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.5 - 2.NP	RB5		400
WDRB6	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.6 - 2.NP	RB6		400
WDRB7	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.7 - 2.NP	RB7		400
WDRB8	CYKY-J	4x10	RE1	Rozváděč bytové jednotky č.8 - PODKROVÍ	RB8		400
WDRB9	CYKY-J	4x10	RE2	Rozváděč bytové jednotky č.9 - PODKROVÍ	RB9		400
WDRB10	CYKY-J	4x10	RE2	Rozváděč bytové jednotky č.10 - 2.NP	RB10		400
WDRS	CYKY-J	4x10	RE2	Rozváděč společné spotřeby - 1.NP	RS		400
			RE2	REZERVA			
RB1 - Rozváděč bytu č.1 - 1.NP							
Okruhy osvětlení :				Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB1	Svítlidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB1	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB1	Svítlidla - Koupelna + WC	02 (A-C)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230

WL03	CYKY-J	3x1,5	RB1	Svítidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-D)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230
WL11	CYKY-J	3x2,5	RB1	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	11		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB1	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB2 - Rozváděč bytu č.2 - 1.NP							
Okruhy osvětlení :				<i>Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu</i>			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB2	Svítidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB2	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB2	Svítidla - Koupelna + WC	02 (A-D)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB2	Svítidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230

WL11	CYKY-J	3x2,5	RB2	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	11		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB2	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB3 - Rozváděč bytu č.3 - 1.NP							
Okruhy osvětlení :				<i>Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu</i>			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB3	Svítlidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB3	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB3	Svítlidla - Koupelna + WC	02 (A-B)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB3	Svítlidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230
WL11	CYKY-J	3x2,5	RB3	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	11		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB3	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB4 - Rozváděč bytu č.4 - 1.NP							
Okruhy osvětlení :				<i>Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu</i>			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB4	Svítlidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB4	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230

WL02	CYKY-J	3x1,5	RB4	Svítidla - Koupelna + WC + napájení nouzové signalizace imobilní	02 (A-D)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB4	Svítidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB4	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB4	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB5 - Rozváděč bytu č.5 - 2.NP							
Okruhy osvětlení :				Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB5	Svítidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB5	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB5	Svítidla - Koupelna + WC	02 (A-C)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB5	Svítidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230

WL08	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230
WL11	CYKY-J	3x2,5	RB5	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	11		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB5	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB6 - Rozváděč bytu č.6 - 2.NP							
Okruhy osvětlení :				<i>Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu</i>			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB6	Svítlidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB6	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB6	Svítlidla - Koupelna + WC	02 (A-D)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB6	Svítlidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230
WL11	CYKY-J	3x2,5	RB6	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	11		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB6	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB7 - Rozváděč bytu č.7 - 2.NP							

Okruhy osvětlení :				<i>Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu</i>			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB7	Svítlidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB7	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB7	Svítlidla - Koupelna + WC	02 (A-C)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB7	Svítlidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
Okruhy domovních zásuvek 230V :							
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04		230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05		230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06		230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07		230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvka - Pračka	08		230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09		230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10		230
WL11	CYKY-J	3x2,5	RB7	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	11		230
Okruhy 400V:							
WL12	CYKY-J	5x4	RB7	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00	400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RB8 - Rozváděč bytu č.8 - PODKROVÍ							
Okruhy osvětlení :				<i>Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu</i>			
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB8	Svítlidla - Chodba	01		230
	CYKY-O	3x1,5	RB8	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01		230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB8	Svítlidla - Koupelna + WC	02 (A-C)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB8	Svítlidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-F)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230

Okruhy domovních zásuvek 230V :						
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04	230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05	230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06	230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07	230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvka - Pračka	08	230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09	230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB8	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10	230
Okruhy 400V:						
WL12	CYKY-J	5x4	RB8	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00 400
	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12	400
RB9 - Rozváděč bytu č.9 - PODKROVÍ						
Okruhy osvětlení :				Poznámka: Ventilátory s doběhem budou napojeny ze světelného okruhu		
WL01	CYKY-J	3x1,5	RB9	Svítlidla - Chodba	01	230
	CYKY-O	3x1,5	RB9	Ovládání - tlačítka se signálkou	SB01	230
WL02	CYKY-J	3x1,5	RB9	Svítlidla - Koupelna + WC	02 (A-D)	230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..		230
WL03	CYKY-J	3x1,5	RB9	Svítlidla - Obytné pokoje, kuchyň	03 (A-F)	230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..		230
Okruhy domovních zásuvek 230V :						
WL04	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvka - Kuchyňská linka - lednice	04	230
WL05	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvky - Kuchyňská linka (pracovní)	05	230
WL06	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvka - Kuchyňská linka - myčka	06	230
WL07	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvka - Kuchyňská linka - el.trouba	07	230
WL08	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvka - Pračka	08	230
WL09	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	09	230
WL10	CYKY-J	3x2,5	RB9	Zásuvky - Obytné místnosti - všeobecné použití	10	230
Okruhy 400V:						
WL12	CYKY-J	5x4	RB9	Kuchyňská linka - varná deska - krabice KO100	12	8,00 400

	H05VV-F-G	5x4	KO100	Kuchyňská linka - varná deska	EH12		400
RS - Rozváděč společné spotřeby							
Okruhy osvětlení :							
WL100	CYKY-J	3x1,5	RS	Svítidla - 103 - Prádelna, 126 - Sklad, 127 - Kotelna	100 (A-E)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL101	CYKY-J	5x1,5	RS	Svítidla - 101 - Chodba, 102 - Chodba, 201 - Chodba+schodiště, 301 - Chodba , 302 - schodiště	101		230
WS101	CYKY-O	3x1,5	RS	Ovládání - tlačítkové ovladače se signálkou	S101		230
WL102	CYKY-J	3x1,5	RS	Svítidla - 2.NP - Sklad, 310 - Půda, 318 - Sklad	102 (A-C)		230
	CYKY-O	3x1,5	KO68	Ovládání - vypínače,tlačítka,pohybová čidla..			230
WL103	CYKY-J	3x1,5	RS	Venkovní osvětlení	103		230
WL104	CYKY-J	3x2,5	RS	103 - Prádelna - Pračka	104		230
Rozváděč R-STA-DATA							
WL105	CYKY-J	3x1,5	RS	Napájení rozváděče pro STA/DATA na půdě (m.č.310)	105 (R-STA/DATA)		230
Rozváděč kotelny							
WLRK	CYKY-J	5x4	RS	Rozváděč kotelny - m.č.127 - KOTELNA	RK		400
RK - Rozváděč kotelny							
Uzemnění							
WE-TK	H07V-K 25 Z/ZL		HOP	Uzemňovací vodič pro uzemnění technologie (potrubí) technické místnosti	TECHNOLOGIE		
Domovní zásuvky 230V pro všeobecné použití							
WL21	CYKY-J	3x2,5	RK	Domovní zásuvky 230V- Kotelna	XC21		230
Okruhy pro napájení technologie vytápění							
WL1	CYKY-J	3x1,5	RK	Plynový kotel (domovní zásuvka 230V)	XC1		230
WL4	CYKY-J	3x1,5	RK	Regulátor vytápění - Samostatné napájení	RG41		230
WS3	JYTY-O	2x1	RK	Regulátor vytápění - Souhrnná porucha kotle	RG41		24VDC

Okruhy pro bezpečnostní prvky:							
WL81A	CYKY-J	3x1,5	RK	Kotelna - Detektor úniku hořlavých plynů - napájení 230V AC	UG81		230V
WS81A	JYTY-O	4x1	RK	Kotelna - Detektor úniku hořlavých plynů - ALARM	UG81		24VDC
WL81B	CYKY-J	3x1,5	RK	Kotelna - Detektor úniku CO - napájení 230V AC	CO81		230V
WS81B	JYTY-O	4x1	RK	Kotelna - Detektor úniku CO - ALARM	CO81		24VDC
WS81C	JYTY-O	2x1	RK	Kotelna - Prostorový snímač teploty NTC 1000 Ω	BT81		24VDC
WS81D	JYTY-O	2x1	RK	Kotelna - Čidlo teploty systému (příložné) NTC 1000 Ω	TH81		24VDC
WS81E	JYTY-O	3x1	RK	Kotelna - Sonda tlaku 0-0,6 MPa / 0-10V, IP65, G1/4"	BP81		24VDC
WS81F	JYTY-O	3x1	RK	Kotelna - Snímač zaplavení	AQ81		24VDC
WS81G	JYTY-O	2x1	RK	Kotelna - STOP TLAČÍTKO	SB81		24VDC
WS81H	JYTY-O	2x1	RK	Kotelna - KVITOVACÍ TLAČÍTKO	SK81		24VDC
WS81J	CYKY-J	3x1,5	RK	Kotelna - Výstražné světlo poruchového stavu - před vstupem do kotleny	HL81		230V
WS81K	CYKY-J	3x1,5	RK	Elektroventil hlavního uzávěru plynu	YV81		230V
MAR - regulátor vytápění RG41							
Regulace a příslušenství :							
WS41.1	H05VV-F	3Gx1	RG41	Okruh č.1 - VĚTEV TOPENÍ 1 - Čerpadlo směšovacího okruhu	MKP41.1		230
WS41.2	H05VV-F	5Gx1	RG41	Okruh č.1 - VĚTEV TOPENÍ 1 - Servopohon směšovače	MM41.2		230
WS41.3	JYTY-O	2x1	RG41	Okruh č.1 - VĚTEV TOPENÍ 1 - Snímač teploty směšovacího okruhu	VF41.3		24
WS42.1	H05VV-F	3Gx1	RG41	Okruh č.2 - VĚTEV TOPENÍ 2 - Čerpadlo směšovacího okruhu	MKP42.1		230
WS42.2	H05VV-F	5Gx1	RG41	Okruh č.2 - VĚTEV TOPENÍ 2 - Servopohon směšovače	MM42.2		230
WS42.3	JYTY-O	2x1	RG41	Okruh č.2 - VĚTEV TOPENÍ 2 - Snímač teploty směšovacího okruhu	VF42.3		24
WS43.1	H05VV-F	3Gx1	RG41	Okruh TUV - Cirkulační čerpadlo pro zásobník teplé vody - zásuvka XC6	MKP43.1		230
WS43.2	JYTY-O	2x1	RG41	Okruh TUV - Snímač teploty v zásobníku teplé vody	VF43.2		24
WS44	JYTY-O	2x1	RG41	Snímač venkovní teploty - umístit na severní stranu objektu	TA44		24
WS45	JYTY-O	2x1	RG41	Snímač teploty na sběrači	SAF45		24
Datová sběrna - Propojení modulů regulace							
WS46	JYTY-O	2x1	RG41	Datová sběrna - Plynový kotel a regulátor vytápění	PK		24

Slaboproudé rozvody:							
Rozvod STA/SAT:							
WSTV1	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.1 - 1.NP	TV1		-
WSTV2	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.2 - 1.NP	TV2		-
WSTV3	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.3 - 1.NP	TV3		-
WSTV4	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.4 - 1.NP	TV4		-
WSTV5	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.5 - 2.NP	TV5		-
WSTV6	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.6 - 2.NP	TV6		-
WSTV7	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.7 - 2.NP	TV7		-
WSTV8	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.8 - PODKROVÍ	TV8		-
WSTV9	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.9 - PODKROVÍ	TV9		-
WSTV10	kabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Zásuvka TV-R-SAT koncová - bytová jednotka č.10 - 2.NP	TV10		-
WSTA00	5xkabel koax	H125 CU PVC	R-STA/DAT	Satelitní a pozemní příjem TV signálu, 1xdružice + terrestrial	Střecha - antény (půda)		-
Rozvod DATA:							
WDAT1	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.1 - 1.NP	DA1		-
WDAT2	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.2 - 1.NP	DA2		-
WDAT3	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.3 - 1.NP	DA3		-
WDAT4	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.4 - 1.NP	DA4		-
WDAT5	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.5 - 2.NP	DA5		-
WDAT6	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.6 - 2.NP	DA6		-
WDAT7	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.7 - 2.NP	DA7		-
WDAT8	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.8 - PODKROVÍ	DA8		-
WDAT9	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.9 - PODKROVÍ	DA9		-
WDAT10	2xkabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Datová zásuvka 2xRJ45 cat 6 - bytová jednotka č.10 - 2.NP	DA10		-
WDAT00	kabel UTP	CAT 6	R-STA/DAT	Bezdrátový příjem signálu	Střecha - wifi parabola		-
Rozvod domácího telefonu:							
WDT1	BUS kabel	2x0,7	RS	Komunikační sběrnice - venkovní tablo 1, 2	TABLO 1,2		-
WDT2	BUS kabel	2x0,7	RS	Komunikační sběrnice - přístroje domovních telefonů (délka sběrnice max 200m)	DT1-DT9		-
							-
WDT_EZ	BUS kabel	2x0,7	TABLO 1	Napájení el.zámku ve dveřích	EZ		-
WDT_EZ	BUS kabel	2x0,7	TABLO 2	Napájení el.zámku ve dveřích	EZ		-

WSB1	BUS kabel	2x0,7	DT1	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.1 - 1.NP	SB1		-
WSB2	BUS kabel	2x0,7	DT2	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.2 - 1.NP	SB2		-
WSB3	BUS kabel	2x0,7	DT3	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.3 - 1.NP	SB3		-
WSB4	BUS kabel	2x0,7	DT4	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.4 - 1.NP	SB4		-
WSB5	BUS kabel	2x0,7	DT5	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.5 - 2.NP	SB5		-
WSB6	BUS kabel	2x0,7	DT6	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.6 - 2.NP	SB6		-
WSB7	BUS kabel	2x0,7	DT7	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.7 - 2.NP	SB7		-
WSB8	BUS kabel	2x0,7	DT8	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.8 - PODKROVÍ	SB8		-
WSB9	BUS kabel	2x0,7	DT9	Zvonkové tlačítko u dveří (napojeno do přístroje DT) - bytová jednotka č.9 - PODKROVÍ	SB9		-
MP® 2019							