

Akce: Kulturní dům Boršov					KABELOVÁ LISTINA		verze: A		
ROZVADĚČ: RH (HLAVNÍ ROZVADĚČ BUDOVY)		MÍSTNOST: místnost: 101							
OZNAČENÍ	NÁZEV	TYP KABELU	ZAČÁTEK	KONEC (SMĚR)	L[m]	P[kW]	I[A]	U[V]	POZNÁMKA
WL.01	HLAVNÍ PŘÍVOD	CYKY-J 5x16mm ²	PER	MÍST.: 101, (ROZVADĚČ: RH)		20	B32/3	230/400	
WL.01.HDO	OVLÁDÁNÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	PER	MÍST.: 101, (ROZVADĚČ: RH)				230	
WL.02	TLAČÍTKO - TLAČÍTKO TOTÁL STOP	PRAFlaDur-J 3x1,5mm	RH	MÍST.: 102,		0,1	B6/1	230	ULOŽENÍ VE ZDI
3	SVODIČ PŘEPĚTÍ								
5									
WL.05.1	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - VZDÁLENĚ	CYKY-J 7x1,5mm ²	RH	MÍST.: 121, - rozvaděč ROO.121		0,3		230	
WL.05.2	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - VZDÁLENĚ	CYKY-J 7x1,5mm ²	RH	MÍST.: 121, - rozvaděč ROO.121		0,3		230	
WL.05.3	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - VZDÁLENĚ	CYKY-J 7x1,5mm ²	RH	MÍST.: 120, - rozvaděč ROO.120		0,3		230	
WL.05.4	OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ - VZDÁLENĚ	CYKY-J 7x1,5mm ²	RH	MÍST.: 120, - rozvaděč ROO.120		0,3		230	
WL.08	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	HLAVNÍ SÁL A PŘÍSÁLÍ		0,3		230	
WL.09	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 101, 102, 105, 106, 108-111,		0,3		230	
10									
WL.11	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: S7 - 20x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		0,5	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.12	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: S8 - 14x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		0,5	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.13	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: S8 - 14x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.14	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: S8 - 11x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.15.1	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: LED16 - 5x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál - VPRAVO		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.15.2	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: LED15 - 4x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál - VLEVO		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.16.1	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: LED18	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.16.2	OSVĚTLENÍ SÁL - typ: LED17	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.17.1	OSVĚTLENÍ PŘÍSÁLÍ - typ: S10 - 14x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 přísálí + bar		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.17.2	OSVĚTLENÍ PŘÍSÁLÍ - typ: LED14 - 2x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 přísálí + bar		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.18.1	OSVĚTLENÍ PŘÍSÁLÍ - typ: 19	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 přísálí + bar		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.18.2	OSVĚTLENÍ PŘÍSÁLÍ - typ: 20	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 přísálí + bar		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.19	REZERVA	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	REZERVA		0,3	B10/2/003	230	

20									
WL.21	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		2	B16/1	230	
WL.22	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121 - sál		2	B16/1	230	
WL.23	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 121, 118,		2	B16/1	230	
WL.24	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118,		2	B16/1	230	
WL.25	VÝVOD 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 111,		2	B16/1	230	
WL.26	VÝVOD 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 112,		2	B16/1	230	
27									
WL.28	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 BAR		2	B16/1	230	
WL.29	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 BAR		2	B16/1	230	
WL.30	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 119,		2	B16/1	230	
WL.31	ZÁSUVKY 230V - PL. KOTEL	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 02 - SKLAD POD PODIEM		2	B16/1	230	
WL.32	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 02 - SKLAD POD PODIEM		2	B16/1	230	
WL.33	VÝVOD 400V/16A - SPORÁK	CYKY-J 5x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 119,		2	B16/3	230	
34									
WL.35	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 120,		2	B16/1	230	
WL.36	VÝVOD - BOJLER 2,2 kW	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 02,		2	B16/1	230	
WL.37	REZERVA	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH			2	B16/1	230	
WL.38	REZERVA	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH			2	B16/1	230	
WL.39	REZERVA	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH			2	B16/1	230	
WL.40	REZERVA	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH			2	B16/1	230	
41									
WL.42	ZÁSUVKA 400V/32A	CYKY-J 5x6mm ²	RH	MÍST.: 120-PODIUM		6	B32/3	230/400	
WL.43	ZÁSUVKA 400V/32A	CYKY-J 5x6mm ²	RH	MÍST.: 120-PODIUM		6	B32/3	230/400	
44									
WL.45	REZERVA	CYKY-J 5x6mm ²	RH			6	B32/3	230/400	
WL.46	REZERVA	CYKY-J 5x6mm ²	RH			6	B32/3	230/400	
47									
WL.48	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 3x1,5mm ²	RH	MÍSTNOST: 118 PŘÍSÁLÍ, 119,		0,3	B10/2/003	230	vypínač
WL.49	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 3x1,5mm ²	RH	MÍST.: 120, 02 POD PODIEM		0,3	B10/2/003	230	vypínač
50									
WL.51	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 3x1,5mm ²	RH	MÍST.: 201, 102, SKLEP,		0,3	B10/2/003	230	2x vypínač
WL.52.1	OSVĚTLENÍ - typ: LED3, LED4,	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 101,		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.52.2	OSVĚTLENÍ - typ: S3, S4, S5, S6,	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 101,		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.52.3	OSVĚTLENÍ - typ: S1 - 2x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 101,		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.52.4	OSVĚTLENÍ - typ: S7,	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 101,		0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče

WL.53.1	OSVĚTLENÍ - typ: S7 - 11x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 108,	0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.53.2	OSVĚTLENÍ - typ: LED8	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 108,	0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.54.1	OSVĚTLENÍ - typ: S8 - 19x	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 108,	0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.54.2	OSVĚTLENÍ - typ: S1 - 2x, S3 - 4x,	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 108,	0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.55	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 103-104,	0,3	B10/2/003	230	vypínač
WL.55.1	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 104,	0,3	B10/2/003	230	vypínač
WL.56	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 115 - venku vzadu	0,3	B10/2/003	230	vypínač
WL.57	OSVĚTLENÍ	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH	MÍST.: 109 - 113,	0,3	B10/2/003	230	ovládáno z rozvaděče
WL.58	REZERVA	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH		0,3	B10/2/003	230	
WL.59	REZERVA	CYKY-J 5x1,5mm ²	RH		0,3	B10/2/003	230	
60								
WL.61	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 201,	2	B16/1	230	
WL.62	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 101, 102,	2	B16/1	230	
WL.63	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 108,	2	B16/1	230	
WL.64	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 108, aparátůra	2	B16/1	230	
WL.65	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 108, aparátůra	2	B16/1	230	
WL.66	VÝVOD - BOJLER 2,2 kW	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 103 - KUCHYŇ	2	B16/1	230	
67								
WL.68	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105,	2	B16/1	230	
WL.69	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105,	2	B16/1	230	
WL.70	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105, SPORÁK	2	B16/1	230	
WL.71	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105, ZÁSUVKY LINKA	2	B16/1	230	
WL.72	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105, MVT	2	B16/1	230	
WL.73	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105, LEDNICE	2	B16/1	230	
74								
WL.75	VÝVOD - SPORÁK	CYKY-J 5x2,5mm ²	RH	MÍST.: 105,	4	B16/3	230/400	
WL.76	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 106 - 108,	2	B16/1	230	
WL.77	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 108,	2	B16/1	230	
WL.78	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 202,	2	B16/1	230	
WL.79	ZÁSUVKY 230V	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 107, 111, 112, 116, 117,	2	B16/1	230	
WL.80	VÝVOD - BOJLER 2,2 kW	CYKY-J 3x2,5mm ²	RH	MÍST.: 116,	2	B16/1	230	
81								
WL.82	ZÁSUVKA 400V/32A	CYKY-J 5x6mm ²	RH	MÍST.: 201,	6	B32/3	230/400	

[illegible]