

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Silové kabely, rozváděč RH

WL/PRH	CYKY-J 4 x35	Napájecí přívod pro rozváděč RH	RS	400 V		30	
WL/PR1NP	CYKY-J 4 x16	7.113, napájecí přívod pro rozvaděč R1NP	RH	400 V		5	
WL/TS	CXKH-R 3 x 1,5	exteriér, tlačítko TOTAL STOP na fasádě	RH	230 V		30	

Silové kabely, rozváděč R1NP

WL/PR2NP	CYKY-J 5 x 6	7.213, napájecí přívod pro rozvaděč R2NP	R1NP	400 V		10	
WL/10AE	CYKY-J 3 x 1,5	7.14 až 7.18, krabice pod ovladači 10A až 10E	R1NP	230 V		45	
WL/10A	CYKY-J 3 x 1,5	7.18, světlo stropní	ovl. 10A	230 V		5	
WL/10Ao	CYKY-O 3 x 1,5	7.18, propojení mezi střídavými ovladači 10A	ovl. 10A	230 V		5	
WL/10B	CYKY-J 3 x 1,5	7.16, světlo stropní	ovl. 10B	230 V		5	
WL/10Bo	CYKY-O 3 x 1,5	7.16, propojení mezi střídavými ovladači 10B	ovl. 10B	230 V		15	
WL/10C	CYKY-J 3 x 1,5	7.17, světlo stropní	ovl. 10C	230 V		5	
WL/10Co	CYKY-O 3 x 1,5	7.17, propojení mezi střídavými ovladači 10C	ovl. 10C	230 V		10	
WL/10D	CYKY-J 3 x 1,5	7.15, světlo stropní	ovl. 10D	230 V		5	
WL/10Do	CYKY-O 3 x 1,5	7.15, propojení mezi střídavými ovladači 10D	ovl. 10D	230 V		5	
WL/10E	CYKY-J 3 x 1,5	7.14, světlo stropní	ovl. 10E	230 V		5	
WL/10Eo	CYKY-O 3 x 1,5	7.14, propojení mezi střídavými ovladači 10E	ovl. 10E	230 V		5	
WL/N11	CYKY-J 3 x 1,5	7.11, 7.12, nouzová svítidla s vlastním zdrojem a s piktogramem	R1NP	230 V		40	
WL/11AG	CYKY-J 3 x 1,5	7.11 - 7.14, 7.16, 7.01, krabice pod ovladači 11A až 11G	R1NP	230 V		60	
WL/11A	CYKY-J 3 x 1,5	7.11, 7.12, nástěnná a stropní svítidla	ovl. 11A	230 V		40	
WL/11Ao	CYKY-O 3 x 1,5	7.11, 7.12, propojení mezi střídavými ovladači 11A	ovl. 11A	230 V		45	
WL/11B	CYKY-J 3 x 1,5	7.01, světla nástěnná	ovl. 11B	230 V		15	
WL/11Bo	CYKY-O 3 x 1,5	7.01, propojení mezi střídavými ovladači 11B	ovl. 11B	230 V		15	
WL/11C	CYKY-J 3 x 1,5	7.13, světla nástěnná	ovl. 11C	230 V		15	
WL/11Co	CYKY-O 3 x 1,5	7.13, propojení mezi střídavými ovladači 11C	ovl. 11C	230 V		15	
WL/11D	CYKY-J 3 x 1,5	7.114, světlo stropní + LED osvětlení zrcadla	ovl. 11D	230 V		5	
WL/11E	CYKY-J 3 x 1,5	7.114, světlo stropní	ovl. 11E	230 V		5	

Kabelový seznam

Kapitulní děkanství Stará Boleslav,

rev1 - 4/2024

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/11F	CYKY-J 3 x 1,5	7.114, světlo stropní	ovl. 11F	230 V		5	
WL/11G	CYKY-J 3 x 1,5	7.116, světlo stropní	ovl. 11G	230 V		5	
WL/N12	CYKY-J 3 x 1,5	7.113, nouzové svítidlo s vlastním zdrojem a s piktogramem	R1NP	230 V		20	
WL/12AJ	CYKY-J 3 x 1,5	7.19, 7.110 až 7.113 a 7.115, krabice pod ovladači 12A až 12D a 12F až 12J a čidla ve svítidlech 12E	R1NP	230 V		40	
WL/12A	CYKY-J 3 x 1,5	7.19, světlo stropní	ovl. 12A	230 V		5	
WL/12Ao	CYKY-O 3 x 1,5	7.19, propojení mezi střídavými ovladači 12A	ovl. 12A	230 V		10	
WL/12B	CYKY-J 3 x 1,5	7.110, světlo stropní	ovl. 12B	230 V		10	
WL/12Bo	CYKY-O 3 x 1,5	7.110, propojení mezi střídavými a křížovými ovladači 12B	ovl. 12B	230 V		10	
WL/12C	CYKY-J 3 x 1,5	7.111, světlo stropní	ovl. 12C	230 V		10	
WL/12Co	CYKY-O 3 x 1,5	7.111, propojení mezi střídavými a křížovými ovladači 12C	ovl. 12C	230 V		20	
WL/12D	CYKY-J 3 x 1,5	7.115, světlo stropní	ovl. 12D	230 V		10	
WL/12Do	CYKY-O 3 x 1,5	7.115, propojení mezi střídavými ovladači 12D	ovl. 12D	230 V		10	
WL/12F	CYKY-J 3 x 1,5	7.112, světlo stropní	ovl. 12F	230 V		5	
WL/12Fv	CYKY-J 5 x 1,5	7.112, ventilátor odvodu s doběhem	ovl. 12F	230 V		5	
WL/12G	CYKY-J 3 x 1,5	7.112, LED osvětlení zrcadla	ovl. 12GH	230 V		5	
WL/12H	CYKY-J 3 x 1,5	7.112, světlo stropní	ovl. 12GH	230 V		10	
WL/12Hv	CYKY-J 5 x 1,5	7.112, ventilátor odvodu s doběhem	ovl. 12GH	230 V		10	
WL/12I	CYKY-J 3 x 1,5	7.112, LED osvětlení zrcadla	ovl. 12I	230 V		5	
WL/12J	CYKY-J 3 x 1,5	7.112, světlo stropní	ovl. 12J	230 V		5	
WL/12Jv	CYKY-J 5 x 1,5	7.112, ventilátor odvodu s doběhem	ovl. 12J	230 V		5	
WL/13AF	CYKY-J 3 x 1,5	7.02, 7.03, 7.06-7.09, krabice pod ovladači 13A až 13F	R1NP	230 V		80	
WL/13A	CYKY-J 3 x 1,5	7.02, stropní reflektorové světlo	ovl. 13A	230 V		10	
WL/13B	CYKY-J 3 x 1,5	7.07, stropní reflektorové světlo	ovl. 13B	230 V		10	
WL/13C	CYKY-J 3 x 1,5	7.06, stropní reflektorové světlo	ovl. 13C	230 V		10	
WL/13D	CYKY-J 3 x 1,5	7.03, stropní reflektorové světlo	ovl. 13D	230 V		10	
WL/13E	CYKY-J 3 x 1,5	7.08, stropní reflektorové světlo	ovl. 13E	230 V		10	
WL/13F	CYKY-J 3 x 1,5	7.09, světlo stropní průmyslové	ovl. 13F	230 V		10	

Kabelový seznam

Kapitulní děkanství Stará Boleslav,

rev1 - 4/2024

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	7.16-7.18, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		90	
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	7.15, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		55	
WL/33	CYKY-J 3 x 2,5	7.14, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		55	
WL/34	CYKY-J 3 x 2,5	7.01, 7.12, 7.113, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		45	
WL/35	CYKY-J 3 x 2,5	7.19, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		45	
WL/36	CYKY-J 3 x 2,5	7.110, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		45	
WL/37	CYKY-J 3 x 2,5	7.111 + 7.115, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		25	
WL/38	CYKY-J 3 x 2,5	7.14, zásuvkový okruh pro datový rack	R1NP	230 V		35	
WL/40	CYKY-J 3 x 2,5	7.112, vývod pro osoušeč	R1NP	230 V	1500	10	
WL/41	CYKY-J 3 x 2,5	7.112, vývod pro ohřívač vody	R1NP	230 V	2700	10	
WL/42	CYKY-J 3 x 2,5	7.112, vývod pro osoušeč	R1NP	230 V	1500	10	
WL/43	CYKY-J 3 x 2,5	7.112, vývod pro ohřívač vody	R1NP	230 V	2700	10	
WL/44	CYKY-J 3 x 2,5	7.112, vývod pro ohřívač vody	R1NP	230 V	3500	10	
WL/45	CYKY-J 3 x 2,5	7.112, vývod pro osoušeč	R1NP	230 V	1500	10	
WL/46	CYKY-J 3 x 2,5	7.114, vývod pro osoušeč	R1NP	230 V	1500	25	
WL/47	CYKY-J 3 x 2,5	7.114, vývod pro ohřívač vody	R1NP	230 V	2700	25	
WL/48	CYKY-J 3 x 2,5	7.114, vývod pro ohřívač vody	R1NP	230 V	2000	35	
WL/49	CYKY-J 3 x 1,5	7.113, vývod pro nouzový signalizační systém	R1NP	230 V		10	
WL/51	CYKY-J 3 x 2,5	7.06, 7.07, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		55	
WL/52	CYKY-J 3 x 2,5	7.02, 7.03, 7.04, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		70	
WL/53	CYKY-J 3 x 2,5	7.02, 7.08, 7.09, zásuvkový okruh	R1NP	230 V		70	
WL/54	CYKY-J 3 x 1,5	7.12, vývod pro napojení odporového drátu	R1NP	230 V		35	
Silové kabely, rozváděč R2NP							
WL/N110	CYKY-J 3 x 1,5	7.22,, nouzová svítidla s vlastním zdrojem a s piktogramem	R2NP	230 V		35	

Kabelový seznam

Kapitulní děkanství Stará Boleslav,

rev1 - 4/2024

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/110AH	CYKY-J 3 x 1,5	7.22, 7.24 až 7.28 a 7.30, krabice pod ovladači 110A až 110H	R2NP	230 V		70	
WL/110A	CYKY-J 3 x 1,5	7.27, světlo stropní	ovl. 110A	230 V		10	
WL/110Ao	CYKY-O 3 x 1,5	7.27, propojení mezi střídavými ovladači 110A	ovl. 110A	230 V		5	
WL/110B	CYKY-J 3 x 1,5	7.28, světlo stropní	ovl. 110B	230 V		5	
WL/110C	CYKY-J 3 x 1,5	7.28, světlo stropní	ovl. 110C	230 V		5	
WL/110D	CYKY-J 3 x 1,5	7.25, světlo stropní	ovl. 110D	230 V		10	
WL/110Do	CYKY-O 3 x 1,5	7.25, propojení mezi střídavými ovladači 110D	ovl. 110D	230 V		5	
WL/110E	CYKY-J 3 x 1,5	7.26, světlo stropní	ovl. 110E	230 V		10	
WL/110F	CYKY-J 3 x 1,5	7.24, světlo stropní	ovl. 110F	230 V		10	
WL/110Fo	CYKY-O 3 x 1,5	7.24, propojení mezi střídavými a křížovými ovladači 110F	ovl. 110F	230 V		5	
WL/110G	CYKY-J 3 x 1,5	7.30, světlo stropní	ovl. 110G	230 V		5	
WL/110H	CYKY-J 3 x 1,5	7.22, světla stropní	ovl. 110H	230 V		20	
WL/110Ho	CYKY-O 3 x 1,5	7.22, propojení mezi střídavými ovladači 110H	ovl. 110H	230 V		10	
WL/111AI	CYKY-J 3 x 1,5	7.23 - 7.30, krabice pod ovladači 111A až 111I	R2NP	230 V		40	
WL/111A	CYKY-J 3 x 1,5	7.23, světlo stropní	ovl. 111A	230 V		10	
WL/111Ao	CYKY-O 3 x 1,5	7.23, propojení mezi střídavými a křížovými ovladači 111A	ovl. 111A	230 V		10	
WL/111B	CYKY-J 3 x 1,5	7.29, světlo stropní	ovl. 111B	230 V		10	
WL/111Bo	CYKY-O 3 x 1,5	7.29, propojení mezi střídavými a křížovými ovladači 111B	ovl. 111B	230 V		15	
WL/111C	CYKY-J 3 x 1,5	7.210, světlo stropní	ovl. 111C	230 V		10	
WL/111Co	CYKY-O 3 x 1,5	7.210, propojení mezi střídavými ovladači 111C	ovl. 111C	230 V		5	
WL/111D	CYKY-J 3 x 1,5	7.211, světlo stropní	ovl. 111D	230 V		10	
WL/111E	CYKY-J 3 x 1,5	7.213, světlo stropní	ovl. 111E	230 V		10	
WL/111Eo	CYKY-O 3 x 1,5	7.213, propojení mezi střídavými ovladači 111E	ovl. 111E	230 V		10	
WL/111F	CYKY-J 3 x 1,5	7.212, světlo nástěnné	ovl. 111F	230 V		5	
WL/111G	CYKY-J 3 x 1,5	7.215, světlo stropní	ovl. 111G	230 V		5	
WL/111H	CYKY-J 3 x 1,5	7.215, světlo stropní	ovl. 111H	230 V		5	
WL/111I	CYKY-J 3 x 1,5	7.215, světlo stropní	ovl. 111I	230 V		5	
WL/N112	CYKY-J 3 x 1,5	7.31,, nouzové svítidlo s vlastním zdrojem	R2NP	230 V		35	

Kabelový seznam

Kapitulní děkanství Stará Boleslav,

rev1 - 4/2024

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
WL/112AC	CYKY-J 3 x 1,5	7.40, 7.41, horní půda, krabice pod ovladači 112A až 112C	R2NP	230 V		60	
WL/112A	CYKY-J 3 x 1,5	7.40, světlo nástěnné	ovl. 112A	230 V		5	
WL/112B	CYKY-J 3 x 1,5	7.41, světlo nástěnné	ovl. 112B	230 V		5	
WL/112C	CYKY-J 3 x 1,5	Horní půda, světlo stropní	ovl. 112C	230 V		5	
WL/131	CYKY-J 3 x 2,5	7.22, 7.27, 7.28, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		50	
WL/132	CYKY-J 3 x 2,5	7.25, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		45	
WL/133	CYKY-J 3 x 2,5	7.26, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		55	
WL/134	CYKY-J 3 x 2,5	7.24, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		55	
WL/135	CYKY-J 3 x 2,5	7.23, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		40	
WL/136	CYKY-J 3 x 2,5	7.29, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		25	
WL/137	CYKY-J 3 x 2,5	7.210, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		20	
WL/138	CYKY-J 3 x 2,5	7.211, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		25	
WL/139	CYKY-J 3 x 2,5	7.212, 7.213 a 7.215, zásuvkový okruh	R2NP	230 V		30	
WL/140	CYKY-J 3 x 2,5	7.215, vývod pro ohřívač vody	R2NP	230 V	2700	20	
WL/141	CYKY-J 3 x 1,5	7.22, vývod pro napojení odporového drátu	R2NP	230 V		30	
WL/142	CYKY-J 3 x 2,5	7.28, zásuvka pro myčku	R2NP	230 V		40	
WL/143	CYKY-J 3 x 2,5	7.28, vývod pro ohřívač vody	R2NP	230 V	2700	40	
WL/144	CYKY-J 3 x 2,5	7.23, vývod pro el.vložku v krbu	R2NP	230 V	3000	20	
WL/145	CYKY-J 3 x 2,5	7.23, vývod pro el. přímotop	R2NP	230 V	3000	30	
WL/146	CYKY-J 3 x 2,5	7.23, vývod pro el. přímotop	R2NP	230 V	3000	35	
WL/147	CYKY-J 3 x 2,5	7.24, vývod pro el. přímotop	R2NP	230 V	2200	40	
WL/148	CYKY-J 3 x 2,5	7.24, vývod pro el. přímotop	R2NP	230 V	2200	40	
WL/149	CYKY-J 3 x 2,5	7.29, vývod pro el. přímotop	R2NP	230 V	2200	30	
WL/150	CYKY-J 3 x 2,5	7.29, vývod pro el. přímotop	R2NP	230 V	2200	30	

Kabelový seznam Kapitulní děkanství Stará Boleslav,

Kapitulní děkanství Stará Boleslav,

rev1 - 4/2024

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Slaboproudé kabely 1.NP

[illegible]