

TISKOPIS E

ČSN 34 3801 - tiskopis E

Pravidelná

ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

vykonané dne 24.2.1997 podle normy ČSN ~~34 3801~~ 331500
 revizní technik: František Štěpán závod: mob.buňky Hřbitov-Bolatice
Kravaře, Lelkova 27 prov.obecní úřad v Bolaticích
ev.č.105/11.00/80-I-E2.A

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní: _____ generátorů (dynam) o celkovém výkonu _____ kVA
 b) cizí: SME Ostrava transformátorů o celkovém výkonu _____ kVA
 c) jiná zařízení: Z distrip.sítě SME _____ kVA
 transformátory _____ ks _____ kVA kondenzátory _____ ks _____ kVAr
 usměrňovače _____ ks _____ kVA kompenzátory _____ ks _____ kVAr
 Soustava 3x220/380 V, ochrana před nebezpeč. dotyk. nap.: nulováním čl.72, ČSN-341010
 Soustava _____ V, ochrana před nebezpeč. dotyk. nap.: _____
 Soustava _____ V, ochrana před nebezpeč. dotyk. nap.: _____

Instalováno (připojeno):

_____ motorů, svářeček apod. celkem _____ kW (kVA)
33 tepelných spotřebičů (i přenosných) o celkem 2,7 kW
5 žárovkových, zářivkových, výbojkových svítidel o celkem 0,3 kW
 _____ jiných spotřebičů nebo zařízení o celkem _____ kW (kVA)
 Celkově instalováno 3kW

Stav zařízení se od poslední revize ze dne 7/1994 zhoršil - zlepšil

Při revizi odpojeno vadné zařízení v _____

Měření izolačních odporů provedeno přístroji PU 311 č. 035Měření zemních odporů provedeno přístrojem QU 430 č. 012Další použité přístroje Omega I č.1500612, QU130 č.4903124

Celkový posudek: Revidované el.zařízení po el.stránce vyhovuje požadavkům platných norem ČSN a lze jej bezpečně a spolehlivě provozovat. Zjištěnou závadu odstraňte do 30.5.1997.

Tato zpráva o revizi má 3 stran

Počet příloh: _____ Počet vyhotovení zpráv: 3ks

Rozdělovník: 2xprovozovatel
1xrev.technik

Rev.zpráva vypracována dne 25.2.1997

Rev.zpráva předána dne 27.2.1997

_____ podpis provozovatele

_____ podpis revizního technika

) Nehodící se škrtněte



hřbitov Bolatice
zastřešené mob.buňky
Revizovaný závod
Revizní technik František Štěpán

Strana 2.

Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta opod.	Izolační odpor MΩ	Ochrana před dotykem Ω
I.	<u>CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE:</u> <u>Předmětem revize:</u> Provedenou el.revizi dle ČSN-331500 je řešeno provedení pravidelné periodické el.revize v mob.buňkách zastřešených včetně el.přípojky a rozvaděče ELM-hřbitov Bolatice. Provozovatelem je Obecní úřad v Bolaticích. <u>Prostředí:</u> vně-venkovní v buňkách základní <u>Ochrana PND:</u> Provedená dle ČSN-341010 čl.72 nulováním.		
II.	<u>NAPOJENÍ:</u> Přívod el.proudu je z distripuční sítě SME do skříně HDS-typ SPPO,IP44,PVC,II.tř.zazděná v pilíři na konci linky nn,dist.sít SME. <u>Řzení:</u> izol.stav impedance vyp.smyčky Zs Přizemění nul.vodiče Rz- <u>Obsah-vývody:</u> 3xE33/50A-AYKY 4Bx16mm2-rozvaděč RH	3x500	3x0,5 2
III.	<u>ROZVADĚČ RH:/lxkryt/</u> Je v provedení OCEP/Z,IP43/20,jednokřídlový, zazděn do pilíře s HDS. <u>Měření:</u> izol.stav impedance vyp.smyčky Zs přechodový odpor Rp- <u>Obsah-vývody:</u> 1xhl.jistič IT/25A 1x3fáz.elektroměr č.N-4009292 1xIJ/6A-rezerva Odvod AYKY 4Bx16mm2-skříň SPPO u buněk	3x500	3x0,5 0,06
IV.	<u>SKŘÍŇ SPPO:</u> Je II.tř.z PVC,IP43,přizděná k soc.buňce.	3x500	

ČSN 34 3801, tiskopis E pokrač.

Revidovaný závod

František Štěpán

Revizní technik

Strana 9 3.

Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor MΩ	Ochrana před dotykem Ω
	<u>Měření:</u> izol.stav impedance vyp.smyčky Zs přizemění nul.vodiče Rz <u>Obsah-vývody:</u> 3xE33/35A-CYKY 4Bx4-rozvaděč RMS v soc.buňce	3x500	3x0,6 2
V.	<u>Soc.buňka-Rozvaděč RMS:</u> <u>Rozvaděč RMS:</u> Je v provedení OCEP, skříňový, upevněn na zdi po pravé straně vstupních dveří uvnitř soc. buňky, výr. Stavokonstrukce Luby. <u>Měření:</u> izol.stav impedance vyp.smyčky Zs přechodový odpor Rp- <u>Obsah-vývody:</u> 1xhl.vypínač tl.25A/380V 1xW/6A-CYKY 3Cx1,5-světla 1xW/6A-CYKY 3Cx1,5-ovládání 1xW/10A-K16E-CYKY 3Cx2,5-ECOFLEX 1xW/10A-CYKY 3Cx2,5-zás.220V 1xW/10A-K16E-CYKY 3Cx2,5-ECOFLEX 1xITV/20A-CYKY 4x2,5-zás.380V V <u>soc.buňce</u> instalováno: 3xžár.svítilno IP20/60W 2xdvojzásuvka 16A/250V 1xplot.vaříč 1200W, CLTG 3x1,5 2xECOFLEX po 750W	3x500	3x0,6 0,06
VI.	<u>Buňka hrobník:</u> 2xžár.svítilno IP20/60W tř.I 1xzás.16A/250V, 1xzásuvka 32A/380V, IP43	3x500	II.tř. 2x0,6 Rp-0,08 II.tř.
VI.	<u>ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY:</u> 1. V soc.buňce dodejte na žár.svítilno schá- zející ochr.sklo.Viz čl.32, ČSN-360600-		2x0,7 0,7 3x0,7
	Závada odstraněna.		
	ŠTĚPÁN FRANTIŠEK El. revize		

Revidovaný závod

Revízní technik

Strana _____

[illegible]