

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
LABORATOŘ HFPJ - RF
JEDNOPÓLOVÉ SCHÉMA ROZVADĚČE HR33 - doplnění

X4-90201-0

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; ~50Hz; 400V / TN-C-S				ČÍSLA VÝVODŮ BUDOU UPŘESNĚNA V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE									
INSTALOVANÝ VÝKON	P _i	P _m											
MAXIMÁLNÍ VÝKON													
ÚČINÍK	cosφ												
ZKRATOVÝ PROUD	I _{k"}	20kA											
ZKRATOVÝ PROUD	I _{km}	35kA											
JMENOVITÝ PROUD	I _n	2000A											
OVLADACÍ NAPĚTÍ	230V												
TYP ROZVADĚČE	skříňový												
KRYTÍ	IP40												
PRÍVOD A VÝVODY	spodem												
ROZMĚRY: (š x v x h)	Číslo vývodu	Typ vývodu											
NÁZEV VÝVODU				x1						z1		z2	z3
				3-pólový						1-pólový		1-pólový	1-pólový
				Rozvaděč						Zásuvky pro PC		Ovládací napětí do RM039B	Plynová detekce
				RM039B									
				160A / 3P						16A / C / 1P		6A / C / 1P	6A / C / 1P
JISTIČ													
MOTOROVÝ SPOUŠTEČ													
PROUDOVÝ CHRÁNIČ													
POJISTKY													
POJISTKOVÝ ODPÍNAČ													
STYKAČ										16A/1P			
TEPELNÁ OCHRANA													
FREKVENČNÍ MĚNIČ													
SOFTSTARTER													
RELÉ OVLÁDACÍHO OBVODU													
JISTIČ OVLÁDACÍHO OBVODU													
MĚŘICÍ PŘÍSTROJE													
MĚŘICÍ TRANSFORMÁTORY PROUDU				kw/h									
TLAČÍTKA				3x 150A/5A									
PŘEPÍNAČE													
SIGNALKY													
SÍLOVÝ KABEL - OZNAČENÍ				WL-HR33-RM039B						WL-HR33-z1		WL-HR33-z2	WL-HR33-z3
SÍLOVÝ KABEL - TYP				CYKY-J 3x95+50						CYKY-J 3x2.5		CYKY-J 3x1.5	CYKY-J 3x1.5
SÍLOVÝ KABEL - DÉLKA													
OVLADACÍ KABEL - OZNAČENÍ										WS-RM039B-STOP			
OVLADACÍ KABEL - TYP										CYKY-O 3x1.5			
OVLADACÍ KABEL - DÉLKA													
POZNÁMKA										vytínání od:			
POZNÁMKA										Central stop			
POZNÁMKA										Plynová detekce			