

PŮDNÍ PROSTORY ZŠ DAMBOŘICE - DRUŽINA, VYTVARNÝ
ATELIÉR, KABINETY

**D.1.4.4-03 KABELOVÁ LISTINA A SEZNAM
PŘIPOJOVANÝCH SPOTŘEBIČŮ**

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Obec Dambořice Pod Kostelem 69 696 35 Dambořice
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.4 - silnoproudá elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	PŮDNÍ PROSTORY ZŠ DAMBOŘICE - DRUŽINA, VYTVARNÝ ATELIÉR, KABINETY
MÍSTO	k. ú. Dambořice; 624632, parc. č. st. 531, číslo p. 466
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	05/2021

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
elektroměrový rozváděč RE1						
1	4x25	CYKY-J	WL1	elektroměrový rozváděč RE1	elektroměrový rozváděč RE2	kabel připojen před hlavní vypínač
01.1	5x10	CYKY-J	WL01.1	elektroměrový rozváděč RE1	rozdávěč R32	elektroměrový rozváděč osazen jističem PL7-B32/B/3
PE1	25	H07V-K	WS1	elektroměrový rozváděč RE1	doplňkové pospojování rozváděče R32	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
elektroměrový rozváděč RE2						
1	4x25	CYKY-J	WL1	elektroměrový rozváděč RE1	elektroměrový rozváděč RE2	
01.2	5x10	CYKY-J	WL01.2	elektroměrový rozváděč RE2	rozdávěč R32	elektroměrový rozváděč osazen jističem PL7-B25/B/3
01.3	5x1,5	CYKY-J	WL01.3	elektroměrový rozváděč RE3	rozdávěč R32 ovládání signálu HDO	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
rozdávěč R32						
01.1	5x10	CYKY-J	WL01.1	elektroměrový rozváděč RE1	rozdávěč R32	přívodní kabel
01.2	5x10	CYKY-J	WL01.2	elektroměrový rozváděč RE2	rozdávěč R32	přívodní kabel
01.3	5x1,5	CYKY-J	WL01.3	elektroměrový rozváděč RE3	rozdávěč R32 ovládání HDO	přívodní kabel
PE1	25	H07V-K	WS1	elektroměrový rozváděč RE1	doplňkové pospojování rozváděče R32	přívodní vodič
PE2	10	H07V-K	WS2	rozdávěč R32	doplňkové pospojování m.č.1.05 tepelné čerpadlo	
PE3	10	H07V-K	WS3	rozdávěč R32	doplňkové pospojování venkovní jednotka tepelného čerpadla	
N	5x1,5	PRAFlaDur-O	WLN	stávající rozváděč R31	ovládání nouzového osvětlení rozváděč R32	přívodní kabel
S1	3x1,5	CYKY-J	WLS1	rozdávěč R32	osvětlení m.č.1.15, 1.16, 1.17	
S2	3x1,5	CYKY-J	WLS2	rozdávěč R32	osvětlení m.č.1.08, 1.08, 1.10, 1.11,1.12, 1.13,1.14, 1.15, 1.16, 1.17	
S3	3x1,5	CYKY-J	WLS3	rozdávěč R32	osvětlení m.č.1.04	
S4	3x1,5	CYKY-J	WLS4	rozdávěč R32	osvětlení m.č.1.01, 1.02, 1.03, 1.05, 1.06, 1.07	
Z1	3x2,5	CYKY-J	WLZ1	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12	
Z2	3x2,5	CYKY-J	WLZ2	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.11	
Z3	3x2,5	CYKY-J	WLZ3	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.15, 1.16, 1.17	
Z4	3x2,5	CYKY-J	WLZ4	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.04	
Z5	3x2,5	CYKY-J	WLZ5	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.04	
Z6	3x2,5	CYKY-J	WLZ6	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.05, 1.06, 1.07	
Z7	3x2,5	CYKY-J	WLZ7	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.06	
Z8	3x2,5	CYKY-J	WLZ8	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.06	
Z9	3x2,5	CYKY-J	WLZ9	rozdávěč R32	zásuvky 230V m.č.1.06	
V1	3x1,5	CYKY-J	WLV1	rozdávěč R32	vývod 230V m.č.1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 žaluzie	
V2	3x1,5	CYKY-J	WLV2	rozdávěč R32	vývod 230V m.č.1.04 žaluzie	
V3.1	5x4	CYKY-J	WLV3.1	rozdávěč R32	vývod 400V m.č.1.05 tepelné čerpadlo	
V3.2	3x2,5	CYKY-J	WLV3.2	rozdávěč R32	vývod 230V m.č.1.05 tepelné čerpadlo	
V3.3	5x1,5	CYKY-J	WLV3.3	rozdávěč R32	ovládání signálu HDO tepelné čerpadlo	
V3.4	5x4	CYKY-J	WLV3.4	rozdávěč R32	vývod 400V venkovní jednotka tepelné čerpadlo	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
ostatní kabelový rozvod						
S/NO	3x1,5	PRAFlaDur-J	WLS/NO	stávající kabelový rozvod nouzového osvětlení	nouzové osvětlení m.č.1.04, 1.06, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17	

Kabelová listina a seznam připojených spotřebičů

Číslo obvodu	Dimenze	Typ kabelu	Číslo kabelu	Odkud	Kam	Poznámka
strukturovaná kabeláž						
XS1.01A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WTXS1.01A	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145	dveřní interkom 2N IP	
XS1.01B	4x2xAWG24	FTP cat.6	WTXS1.01B	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145		
XS2.01A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WTXS2.01A	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP m.č.209	
XS2.01B	4x2xAWG24	FTP cat.6	WTXS2.01B	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145		
XS3.01A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WTXS3.01A	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP m.č.1.11	
XS3.01B	4x2xAWG24	FTP cat.6	WTXS3.01B	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145		
XS3.02A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WTXS3.02A	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP m.č.1.11	
XS3.02B	4x2xAWG24	FTP cat.6	WTXS3.02B	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145		
XS3.03A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WTXS3.03A	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP m.č.1.04	
XS3.03B	4x2xAWG24	FTP cat.6	WTXS3.03B	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145		
XS3.04A	4x2xAWG23	FTP cat.6	WTXS3.04A	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145	datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 FTP m.č.1.06	
XS3.04B	4x2xAWG24	FTP cat.6	WTXS3.04B	stávající slaboproudý rozváděč m.č.145		
školní rozhlas						
R3.1	5x2,5	PRAFIaDUR-O	WLR3.1	stávající kabelový rozvod školního rozhlasu	školní rozhlas s regulací hlasu m.č.1.13	
R3.2	5x2,5	PRAFIaDUR-O	WLR3.2	školní rozhlas R3.2	školní rozhlas s regulací hlasu m.č.1.04	