

# Zásady pro rekonstrukci bytů

Schéma bytu s výčtem zařízení v jednotlivých místnost. spolu s číslem vývodu

Příloha č.2

## Byt 1+KK

<b><u>KOUPELNA</u></b>  <b>osvětlení2</b> 2ks <sup>4), 7)</sup> <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1), 3)</sup> <b>zásuvka14</b> pro pračku 1ks <sup>3)</sup> <b>zásuvka17</b> pro fen, holení 1ks <sup>3)</sup> <b>vývod18</b> pro infrazářič 1ks <sup>9)</sup>	<b><u>Poko1 + KK</u></b>  <b>osvětlení1</b> 1ks na stropě <b>osvětlení1</b> 1ks pod linkou <sup>2)</sup> <b>digestoř1</b> 1ks <sup>9)</sup> <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup> <b>zásuvka11</b> 220v mimo linku 3ks <b>zásuvka15</b> myčka <b>zásuvka16</b> lednička <b>zásuvka17</b> 220v na lince 2ks <b>sporák51</b> 3x380v <sup>8)</sup>	<b><u>KOMORA</u></b>  <b>osvětlení2</b> 1ks <sup>7)</sup> <b>spínač</b> 1ks
	<b><u>PŘEDSÍŇ</u></b>  <b>osvětlení2</b> 1ks <sup>7)</sup> <b>spínač</b> 1-2ks <sup>1)</sup> <b>zásuvka11</b> 220v 1ks	<b><u>WC</u></b>  <b>osvětlení2</b> 1ks <sup>7)</sup> <b>odtahový ventilátor2</b> 1ks <sup>5)</sup> <b>spínač</b> 1ks <b>zásuvka11</b> 220v 1ks <sup>6)</sup>

- 1) ke každým dveřím místnosti
- 2) případně i nad linku
- 3) mimo zóny 0-2 a mimo umývací prostor umývadla
- 4) kromě svítidla může být namontována galerie se světlem
- 5) na wc upřednostňovat spínání se světlem, v koupelně neosazovat ventilátor s tahovým spínačem, v zóně 1 musí být namontován pevně a v pokynech pro použití a montáž musí být pro toto použití určený
- 6) v případě nebezpečí zamrznutí vody při mrazech
- 7) v těchto místnostech je součástí rekonstrukce i dodávka svítidla
- 8) vývod opatřit spínačem umístěným mimo půdorys sporáku
- 9) připojení digestoře a infrazářiče přívodem pomocí krabice se svorkami, vývod do digestoře nebo infrazářiče ohebným kabelem v trubce nebo liště
- 10) upřednostňovat připojení přes krabici a pohyblivý přívod kabelem v trubce