


TYP PROVEDENÍ: OCEP ZAPUŠTĚNÝ (2U-7 ,42 MOD.)
 KRYTÍ: IP40/20
 ROZMĚRY: š.600 x v.400 x hl.100 mm
 DĚLENÍ: --
 NÁTĚR: TYPOVÝ
 OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
 PŘÍVOD (Y): SHORA
 VÝVODY: NAHORU

Pi: -- kW
 Ps: -- kW
 Ik: 10 kA
 In: 4 A

		ELMI SYSTEM, s.r.o. HROTOVICKÁ 190, 674 01 TŘEBÍČ TEL. 568 820 111, info@elmisystem.cz		PARÉ:		
		INVESTOR: Ř.K.FARNOSTJAROMĚŘICENADROK. PODĚBRADOVA551 67551JAROMĚŘICENADROK.		VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK		
		HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY: ING.MICHALZLATUŠKA,ARCH.				
AKCE:		KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU				
ČÁST:		D.1.4.c – ELEKTROINSTALACE				
PROFESE:		SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
SCHÉMA SKŘÍNĚ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ						Č.VÝKRESU D.1.4.c – 26

FUNKCE SVOREK OVLÁDÁNÍ (OVL.KABELY OD OVL.SKŘÍNĚ OSV. DO RH)

*OVL – ovládací skříň

Popis	Z rozv.	Sk.svorek	Č.svorky	Funkce svorky ve skříní ovl.	Funkce v RH
	OVL	SSK	1	REZERVA	
	OVL	SSK	2	REZERVA	
REFLEKTOR SVATOSTÁNEK	OVL	SSK	3	odchod L přes vypínač SA3	→ Sepnutí KM4
BOČNÍ OLTÁŘE SEVER	OVL	SSK	4	odchod L přes vypínač SA4	→ Sepnutí KM33
BOČNÍ OLTÁŘE JIH	OVL	SSK	5	odchod L přes vypínač SA5	→ Sepnutí KM6
PŘESBYTÁŘ SEVER	OVL	SSK	6	odchod L přes vypínač SA6	→ Sepnutí KM35
PŘESBYTÁŘ JIH	OVL	SSK	7	odchod L přes vypínač SA7	→ Sepnutí KM8
REFLEKTORY KOPULE –STROP (pochozí osv.)	OVL	SSK	8	odchod L přes tlačítko SB8	→ Impulsní relé KI4.1
REFLEKTORY KOPULE –STĚNY	OVL	SSK	9	odchod L přes vypínač SA9	→ Sepnutí KM12
REFLEKTORY LAVICE HLAVNÍ LOŽ	OVL	SSK	10	odchod L přes vypínač SA10	→ Sepnutí KM14
REFLEKTORY NA GALERII	OVL	SSK	11	odchod L přes vypínač SA11	→ Sepnutí KM16
REFLEKTORY VARHANY	OVL	SSK	12	odchod L přes vypínač SA12	→ Sepnutí KM18
REFLEKTORY BOČNÍ OLTÁŘ VE CHRÁMOVÉ CHODBĚ	OVL	SSK	13	odchod L přes vypínač SA13	→ Sepnutí KM20
VYTÁPĚNÍ LAVIC	OVL	SSK	14	odchod L přes vypínač SA14	→ Sepnutí KM22
SLAVNOSTNÍ OSVĚTLENÍ	OVL	SSK	15	odchod L přes vypínač SA15	→ Sepnutí KM25
ROZHLAS	OVL	SSK	16	odchod L přes vypínač SA16	→ Sepnutí KM32
	OVL	SSK	17	REZERVA	
INFOPANEL	OVL	SSK	18	odchod L přes vypínač SA17	→ Sepnutí KM34
Signálka pro tlačítko pochozího osvětlení	OVL	SSK	19	přívod L pro signálku tlačítka SB8	← Sepnutí imp.relé KI4.1
	OVL	SSK	20	REZERVA	
	OVL	SSK	21	REZERVA	
	OVL	SSK	22	REZERVA	
	OVL	SSK	23	REZERVA	
	OVL	SSK	24	REZERVA	

DATUM: 10/2017	SCHÉMA SKŘÍNĚ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ (SBO)			LIST Č.: 2 / 4	PARÉ:
	ZAK.ČÍSLO: 6582	VYPRACOVAL: MARTIN ŠPAČEK	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU CELKOVÁ OBNOVA OBJEKTU	Č.VÝKRESU D.1.4.c – 26	
	STUPEŇ PD: DPS	ODP.PROJ.: MARTIN ŠPAČEK	D.1.4.c – ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		

